

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-dopuszkowy-orno-or-cr-261b-160st-300w-p-6192.html>

CZUJNIK RUCHU DOPUSZKOWY ORNO OR-CR-261/B 160st 300W

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-261/B
Kod EAN	5908254846960
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-261/B umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)**.

Urządzenie współpracuje z **diodami LED**. Działa w instalacji 2-żyłowej.

Można go zamontować **w puszcze instalacyjnej Ø60 mm**.

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. L - Napięcie wejściowe
2. N - Przewód neutralny
3. Obciążenie (np. żarówka)
4. A - Napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- obciążenie: 300W (żarówka standardowa), 5-75W (żarówka LED)
- kąt widzenia: 160°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø9 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: czarny
- montaż: podtynkowy
- stopień ochrony: IP20
- wys. instalacji: 1-1,8 m
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,5W
- wymiary: 86 x 86 x 26 mm
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm
- waga netto: 0,08 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-261/B - 1 szt;
- instrukcja skrócona.