

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-i-dzwieku-orno-or-cr-206-p-187.html>

CZUJNIK RUCHU I DŹWIĘKU ORNO OR-CR-206

Cena brutto	36,75 zł
Cena netto	29,88 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-206
Kod EAN	5908235905235
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-206

służy do

automatycznego sterowania oświetleniem

albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Działa na zasadzie czujnika wyposażonego w

detektor ruchu PIR i detektor dźwięku.

Może pracować jako

zwykły wyłącznik

(wykorzystując przełącznik ON/OFF), a także jako

czujnik ruchu.

Pracuje w świetle dziennym lub w ciemności - w zależności od ustawień LUX.

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania

wewnątrz pomieszczeń.

Istnieje możliwość montażu w

puszce instalacyjnej (śr. 60 mm).


Działa w instalacji

2-żyłowej.

Cechy produktu:

- kąt widzenia: 160 st.
- regulacja: czasu świecenia (TIME), zasięgu wykrywania ruchu (SENS), czułości czujnika dźwięku oraz czułości natężenia światła (LUX)
- działa w instalacji 2-żyłowej
- montaż: w puszce instalacyjnej o śr. 60 mm

Schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

-
- regulacja zasięgu działania czujnika: 4-9 m
 - regulacja czujnika dźwięku: 30-90 dB
 - max. obciążenie: 40W - 500W
 - kąt widzenia: 160°
 - natężenie światła: <3-2000 lux
 - czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
 - temperatura pracy: -20°C + 40°C
 - wys. montażu: 1-1,8 m
 - stopień ochrony: IP20
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - wymiary: 75 x 75 x 50 mm
 - waga netto: 0,12 kg

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-205 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.