

Link do produktu: <https://elekrone.pl/domofon-dwurodzinny-czytnik-rfid-orno-or-dom-rd-938b-unique-125khz-p-6980.html>

DOMOFON DWURODZINNY CZYTNIK RFID ORNO OR-DOM-RD-938/B Unique 125kHz

Cena brutto	326,69 zł
Cena netto	265,60 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RD-938/B
Kod EAN	5908254849503
Producent	Orno

Opis produktu

Domofon dwurodzinny Orno OR-DOM-RD-938/B to kompletny zestaw wyposażony w **czytnik RFID Unique 125 kHz**, który umożliwia bezdotykową identyfikację za pomocą **breloka/karty zbliżeniowej RFID**.

W zestawie znajdują się również **2 unifony słuchawkowe** oferujące **16 różnych melodii dzwonka** do wyboru. Urządzenia posiadają **regulację głośności** wraz z opcją **całkowitego wyciszenia**. Za ich pomocą można prowadzić rozmowę z osobą przy panelu zewnętrznym oraz sterować otwarciem bramy (automat do sterowania bramą nie jest częścią zestawu).

Instalacja i montaż:

Panel zewnętrzny:

- wysokość instalacji panelu zewnętrznego: od 140 cm do 170 cm
- należy unikać umieszczania panelu zewnętrznego i unifonu w jednym pomieszczeniu, ponieważ może to spowodować sprzężenie
- zapewnij dogodnie miejsce instalacji
- należy sprawdzić czy długość kabla połączeniowego jest wystarczająca
- należy zdjąć z panelu zewnętrznego daszek ochronny
- przy pomocy daszka należy wyznaczyć miejsca otworów na wkręty
- następnie wywiercić miejsce na nie
- potem włożyć tam kołki rozporowe
- należy przeciągnąć kabel połączeniowy przez daszek ochronny
- przykręcić daszek ochronny przy pomocy wkrętów
- podłączyć przewody
- włożyć panel zewnętrzny pod daszek
- zabezpieczyć przy pomocy śrubki

Unifon:

- wyznaczyć miejsce instalacji
- sprawdzić czy długość kabla połączeniowego jest wystarczająca
- określić miejsca na wkręty (2) zgodne z rozstawem otworów montażowych
- skorzystać z poziomicy by zapewnić, że unifon będzie zamontowany równo
- wywiercić otwory
- umieścić tam kołki rozporowe
- przykręcić ramkę montażową
- podłączyć przewody
- zawiesić unifon by otwory pasowały do tylnej obudowy
- osadzić urządzenie w sposób stabilny

-
- podłącz zasilanie
 - zweryfikuj poprawne działanie urządzenia

Schemat podłączenia zestawu:

Legenda:

1. Przycisk dzwonka nr 1 (służy jedynie do wyzwolenia dźwięku dzwonka, nie odbierzesz unifonu po jego wyzwoleniu, brak przycisku w zestawie)
2. Unifon
3. Zasilacz wtyczkowy do unifonu
4. Przycisk dzwonka nr 2 (służy jedynie do wyzwolenia dźwięku dzwonka, nie odbierzesz unifonu po jego wyzwoleniu, brak przycisku w zestawie)
5. Unifon
6. Zasilacz wtyczkowy do unifonu
7. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
8. Panel zewnętrzny
9. Elektrozaczepek (zalecany 12V DC max. 350mA, brak w zestawie)
10. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Podłączenie:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm
- połączenie z elektrozaczepek: zalecany przewód 2x 1mm²

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Do zestawu można podłączyć:

- elektrozaczepek max. 12V DC / 350 mA (brak w zestawie)
- automat sterowania bramą (styk NO, brak w zestawie)
- przycisk wyjścia (np. OR-ZS-814, OR-ZS-819, brak w zestawie)
- przycisk dzwonka (np. OR-OE-7104/W, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- domofon dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sposób instalacji: 2-żyłowy
- funkcja wideo: brak
- zasilanie sieciowe: 15V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- ilość przewodów (+z panelu zew. do elektrozaczepek): 2 (+2)
- sterowanie automatyką bramową: tak
- max. liczba unifonów w systemie: 2
- max. liczba paneli zewnętrznych w systemie: 2

-
- możliwość sterowania elektrozaczepem (brak w zestawie) - nie wymaga dodatkowego zasilania

Unifon:

- funkcje: rozmowa, sterowanie elektrozaczepem i bramą, regulacja głośności, tryb wyciszenia
- ilość melodii: 16
- regulacja głośności
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak, 12V DC max. 350mA (zasilanie z unifonu)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- funkcja interkomu: brak
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 15V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 201 x 62 x 54mm
- waga netto: 0,275 kg

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków wywołania: 2
- wbudowany czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique (119-128,6kHz)
- obsługa max. 100 użytkowników
- sterowanie elektrozaczepem: tak, 12V DC max. 350mA (brak w zestawie)
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- stopień ochrony IPX5
- zasilanie: 12V DC z unifonu
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary panelu: 149 x 62 x 41mm
- waga netto: 0,278kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-RD-938KD/B - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-RD-937UD/B - 2 szt;
- ramka montażowa (do unifonu) - 2 szt;
- zasilacz 15V DC 1A - 2 szt;
- breloki zbliżeniowe - 7 szt. (5 szt. dla użytkowników, 2 szt. administratora)
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.