

Link do produktu: <https://elektrone.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-266-120st-1200w-p-3136.html>

# GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-266 120st 1200W

Cena brutto	<b>40,21 zł</b>
Cena netto	<b>32,69 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-266</b>
Kod EAN	<b>5908254806209</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu Orno OR-CR-266

przydatny jest do

automatycznego sterowania (włączania / wyłączenia)

oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi

po wykryciu ruchu

przez czujnik PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

Posiada potencjometry do

regulacji czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu detekcji (SENS).

Doskonale współpracuje z

oświetleniem LED-owym.

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikać:

- kierowania czujnika w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło (np. lustra),
- montażu czujnika w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, światło, itp.),
- kierowania czujnika w stronę obiektów, które mogą poruszać się pod wpływem wiatru (np. kurtyny, wysokie rośliny itp.).



#### Legenda:

1. regulacja natężenia światła (LUX): < 3 - 2000 lux
2. regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
3. regulacja zasięgu detekcji (SENS): 2-9 metrów

#### Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu
- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne np. żarówka) / 300W (indukcyjne np. LED)
- kąt widzenia: 120 stopni
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- montaż: do gniazdka
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm
- waga netto: 0,18 kg

#### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-266 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.