

Link do produktu: <https://elektrone.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-virone-ms-1-120st-1200w-p-3730.html>

GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU Virone MS-1 120st 1200W

Cena brutto	32,89 zł
Cena netto	26,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS-1
Kod EAN	5908254814914
Producent	VIRONE

Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu PIR Virone MS-1 pozwala na **automatyczne sterowanie (włączanie/wyłączanie) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi** po wykryciu ruchu przez czujnik PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

Współpracuje z **oświetleniem LED**.

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikać:

- kierowania czujnika w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło (np. lustra),
- montażu czujnika w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, światło, itp.),
- kierowania czujnika w stronę obiektów, które mogą poruszać się pod wpływem wiatru (np. kurtyny, wysokie rośliny itp.).

Regulacja podstawowych parametrów



- LUX** - regulacja natężenia światła: < 3-2000 lux
TIME - regulacja czasu świecenia: min. 10 sek. (\pm 3sek.), max. 7 min. (\pm 2 min.)
SENS - regulacja zasięgu detekcji: 2-9 metrów

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu
- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne np. żarówka) / 300W (indukcyjne np. LED)
- kąt widzenia: 120 stopni
- zasięg detekcji: max. 9 m
- wyjście przekaźnikowe: tak
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- współpraca z LED: tak
- czujnik obecności: nie
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- montaż: do gniazdka
- wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
- stopień ochrony: IP20

-
- zasilanie: ~230V/50Hz
 - wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm
 - waga netto: 0,18 kg

W zestawie:

- czujnik Virone MS-1 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.