

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-bramowy-do-wideodomofonu-talos-or-no-or-vid-ms-1078kv-rfid-p-5077.html>

PANEL BRAMOWY DO WIDEODOMOFONU TALOS ORNO OR-VID-MS-1078KV RFID

Cena brutto	321,65 zł
Cena netto	261,50 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MS-1078KV
Kod EAN	5908254840807
Producent	Orno

Opis produktu

Panel zewnętrzny Orno OR-VID-MS-1078KV służy do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Orno TALOS (OR-VID-MS-1078)**. Posiada **szerokokątną kamerę FullHD**, **czytnik zbliżeniowy RFID** oraz **oświetlenie nocne diodami IR**. Ponadto, **po wykryciu ruchu - pozwala na rejestrację zdjęć/filmów (brak karty MicroSD w zestawie)**.

Panel bramowy posiada **wodoodporną obudowę**, więc można go stosować na zewnątrz.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- szerokokątna kamera FullHD (2Mpx, 1920 x 1080, 1080p)
- kąt widzenia: 55° (pion), 112° (poziom)
- wbudowany czytnik zbliżeniowych RFID 125 kHz - umożliwia wejście na posesję dzięki brelokom / kartom zbliżeniowym
- oświetlenie diodami podczerwieni - widzenie nocne
- instalacja 4-żyłowa + elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP65

Legenda:

1. Doświetlenie nocne
2. Obiektyw kamery CMOS
3. Czytnik kart i breloków RFID
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Mikrofon

Specyfikacja techniczna:

- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- kamera 1/4" CMOS
- kąt widzenia kamery: 55° (pion), 112° (poziom)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920 x 1080, 1080p
- oświetlenie podczerwieni - widzenie nocne (4 diody IR, zasięg <4 m)
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID: 125kHz, max. 24 użytkowników
- czujnik ruchu
- sterowanie elektrozaczepem 12VDC / 500 mA (brak w zestawie)
- montaż natynkowy
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 67 x 130 x 33 mm
- waga netto: 0,3 kg

W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-MS-1078KV - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) - 7 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.