

Link do produktu: <https://elekrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-bezprzewodowy-sinni-virone-vdp-76b-wifi-aplikacja-fullhd-p-7304.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY BEZPRZEWODOWY SINNI VIRONE VDP-76/B WiFi Aplikacja FullHD

Cena brutto	896,65 zł
Cena netto	728,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-76/B
Kod EAN	5908254852220
Producent	VIRONE

Opis produktu

Bezprzewodowy zestaw wideodomofonowy VIRONE Sinni VDP-76/B dedykowany jest do użytku w domach **jednorodzinnych**.

Posiada dotykowy monitor **LCD 7" z WiFi**, który umożliwia **sterowanie bramą lub zwalnianie elektrozaczepe**. Po skonfigurowaniu z internetem (przez WiFi) możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja TUYA powiadomi o osobie nas odwiedzającej, umożliwia też nagrywanie dźwięków i filmów (w pamięci urządzenia lub na karcie microSD, brak w zestawie) oraz ich odtwarzanie na smartfonie.

Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą FullHD, szerokim kątem widzenia i doświetleniem diodami LED**, które umożliwiają **widzenie w nocy**.

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

Zestaw można rozbudować o **1 panel zewnętrzny**.

Cechy produktu:

Monitor:

- kolorowy, monitor LCD 7" z dotykowym wyświetlaczem
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przed wejściem i jej równoczesna obserwacja
- regulacja parametrów monitora oraz poziomu głośności
- 3 różne melodie dzwonka do wyboru
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań wideo (na karcie microSD, brak w zestawie) oraz ich późniejszego odtwarzania na smartfonie (aplikacja TUYA)
- możliwość sterowania bramą lub elektrozaczepe
- czytnik kart microSD (brak karty w zestawie)

Panel zewnętrzny:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx FullHD i z szerokim kątem widzenia: 102° (w poziomie) oraz 50° (w pionie)
- wbudowane 6 białych diod LED - praca również po zmroku
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego

-
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
 - zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora 3,7 V DC, 4200 mAh; możliwość zasilania za pomocą dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)

Aplikacja mobilna TUYA SMART

Darmową aplikację TUYA SMART można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS). Dzięki niej użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem ze swojego smartfonu.

Podłączenie monitora:

Legenda:

-
1. Router (brak w zestawie)
 2. Dzwonek (brak w zestawie)
 3. Zasilanie dzwonka (brak w zestawie)

Złącze:

- Network: do połączenia monitora z routerem przewodowo
- NO / COM: do podłączenia dzwonka i jego zasilania

Podłączenie panelu zewnętrznego:**1. Podłączenie elektrozaczepu / zwory elektromagnetycznej****Legenda:**

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
3. Dioda prostownicza (zalecana, brak w zestawie)
4. Elektrozaczep (12V DC, max. 350 mA) / Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie)

2. Podłączenie sterowania bramą

Legenda:

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
5. Sterowanie bramą (brak w zestawie)

Złącza:

- 9-24V DC: podłączenie dodatkowego zasilacza (brak w zestawie) i przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- GND: złącze do podłączenia dodatkowego zasilacza (brak w zestawie)
- SOLAR+: nie wykorzystywane
- EXIT: podłączenie przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- COM / NOC: podłączenie sterowania bramą (brak w zestawie)

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Specyfikacja techniczna:

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: bezprzewodowy
- system komunikacji: bezprzewodowy
- zasięg: do 420m (w terenie otwartym)
- częstotliwość komunikacji między urządzeniami: 866 MHz (Wi-Fi HaLow)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz lub 5 GHz (802.11 b/g/n)
- max. moc nadawania: <100 mW EIRP
- możliwość rozbudowy o 1 panel zewnętrzny
- zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (11.0 lub nowszy)
- zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 1,2W
- czas do przejścia w tryb czuwania: 60 sek.

Monitor:

- wielkość ekranu: 7"
- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepem lub bramą, regulacja parametrów monitora oraz głośności
- czytnik kart SD (brak w zestawie)
- ilość melodii: 3
- regulacja głośności: tak
- czas rozmowy: 30 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- sterowanie elektrozaczepem lub bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 12V DC / 0,5A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <1,2W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 191 × 127 × 20 mm
- waga netto: 0,375 kg

Panel zewnętrzny:

- typ sensora: CMOS 1/2,9"
- rozdzielczość: 2MPx, 1920 × 1080, 1080p
- kąt widzenia: 50° (pion) / 102° (poziom)
- doświetlanie nocne: białe diody LED
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: do 2m
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V DC, 4200 mAh ; możliwość zasilania z dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <1,5W (praca)
- wymiary: 66 × 184 × 44 mm
- waga netto: 0,345 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-76KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- monitor LCD Virone VDP-76PMV/B - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 12V/0,5A (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 - dostępny osobno.