

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-gadi-orno-or-vid-ma-1085b-10-lcd-fullhd-szyfrator-rfid-2-zyly-p-6265.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY GADI ORNO OR-VID-MA-1085/B 10" LCD FULLHD SZYFRATOR RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	1 210,60 zł
Cena netto	984,23 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MA-1085/B
Kod EAN	5908254851513
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy GADI Orno OR-VID-MA-1085/B przeznaczony jest do domów **jednorodzinnych**.

Posiada **dotykowy monitor z ekranem 10" LCD**, który umożliwia obsługę **furtki i bramy wjazdowej**. Posiada także funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** oraz **automatyczną sekretarkę**.

Panel zewnętrzny zapewnia możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwację na żywo dzięki **kamerze Full HD**. **Podświetlenie nocne IR LED** zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku, a **czytnik RFID** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kodu.

Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Zestaw można rozbudować do 6 monitorów (zyskując wtedy funkcję interkomu), 2 kamer IP i 2 paneli zewnętrznych.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kolorowy dotykowy monitor LCD 10"
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z opcją ustawienia własnego dźwięku z karty microSD (brak w zestawie)
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- możliwość rejestracji zdjęć, dźwięków i filmów na kartę microSD z odtwarzaniem na monitorze lub w aplikacji Tuya
- panel zewnętrzny z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Tuya Smart na telefon (system Android / iOS)
- możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer IP oraz 6 monitorów
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania
- panel: montaż natynkowy / podtynkowy, zewnętrzny

-
- monitor: montaż natynkowy w pomieszczeniach zamkniętych

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny ("Drzwi nr 1")
2. Monitor główny
3. Router WiFi (połączenie bezprzewodowe z monitorem; brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC do monitora nr 1
7. Monitor nr 2 (brak w zestawie)
8. Zasilacz 24VDC do monitora nr 2 (brak w zestawie)
9. Monitor nr 3 (brak w zestawie)
10. Zasilacz 24VDC do monitora nr 3 (brak w zestawie)
11. Monitor nr 4 (brak w zestawie)
12. Zasilacz 24VDC do monitora nr 4 (brak w zestawie)
13. Panel zewnętrzny nr 2 ("Drzwi nr 2", brak w zestawie)

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa
- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi, kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!

W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm².

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

-
- typ: jednorodzinny, przewodowy
 - system łączenia: 2-żyłowy
 - komunikacja ze smartfonem: tak, aplikacja Tuya Smart
 - system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
 - częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5MHz (802.11b/g/n)
 - max. moc nadawania: <100mW EIRP
 - zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (13.0 lub nowszy)
 - czas do przejścia w tryb czuwania: 60s
 - zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 4,5W
 - zasilanie sieciowe: 24V DC 1A (zasilacz w zestawie)
 - zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu
 - sterowanie bramą automatyczną: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6 w systemie
 - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie

Panel zewnętrzny:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 119-128,6kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,369kg

Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 10"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepek: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 255 x 180 x 26 mm
- waga netto: 0,726kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1085KV/B - 1 szt;
- monitor Orno OR-VID-MA-1085PMV/B - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC (do monitora) - 1 szt;

-
- ramka montażowa (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
 - daszek natynkowy, ochronny (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
 - puszka do montażu podtynkowego (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - skrócona instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.