

Link do produktu: <https://elektrone.pl/1-fazowy-wskaznik-zuzycia-energii-or-no-or-we-522-din-p-4763.html>

1-FAZOWY WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII ORNO OR-WE-522 DIN

Cena brutto	101,85 zł
Cena netto	82,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-WE-522
Kod EAN	5908254826320
Producent	Orno

Opis produktu

Wskaźnik zużycia energii 1-fazowy ORNO OR-WE-522 z wyświetlaczem LCD umożliwia kontrolowanie zużycia energii elektrycznej w sieci **jednofazowej**.

Montaż możliwy jest **na szynie DIN**.

Na czym polega jego działanie?

Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (6+1).

Schemat podłączenia

Legenda:

1. Napięcie wejściowe
2. Napięcie wyjściowe
3. Zacisk neutralny wejściowy
4. Zacisk neutralny wyjściowy
5. i 6. Wyjście impulsowe

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD 6+1 (123456,1 kW), niebieskie podświetlenie
- stała licznika impulsów: 1600 imp/kWh
- ustawienie stałej licznika: brak
- wyjście impulsowe S0: tak
- protokół RS485, Modbus-RTU: brak
- podtrzymanie pamięci: tak
- klasa dokładności: 1
- stopień ochrony: IP20
- materiał: PBT / PC
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 35 mm²
- montaż na szynie DIN TH-35 (szer. 5 modułów)
- prąd rozruchowy: 0,001A
- prąd minimalny: 0,25A
- prąd bazowy: 5A
- prąd max.: 80A
- temperatura pracy: -25°C...+45°C
- max. wilgotność: ≤85%
- napięcie znamionowe: ~230V/50Hz
- wymiary: 76 x 100 x 65 mm

Oznaczenia:

0,001A - Prąd rozruchowy - najniższa wartość prądu obciążenia, którą licznik wykrywa i rejestruje,

0,25A - Prąd minimalny - najniższa wartość prądu obciążenia, którą licznik rejestruje zgodnie z normą,

5A - Prąd bazowy - wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru,

80A - Prąd maksymalny - taki, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.

W zestawie:

- wskaźnik 1-fazowy Orno OR-WE-522 - 1 szt;
- instrukcja.