

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-do-paska-or-no-or-cr-260-120st-60w-led-p-2518.html>

## CZUJNIK RUCHU DO PASKA ORNO OR-CR-260 120st 60W LED

Cena brutto	<b>37,00 zł</b>
Cena netto	<b>30,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-260</b>
Kod EAN	<b>5900378653394</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-260** służy do **automatycznego włączania taśm oraz obwodów oświetleniowych LED**. Podstawą jego działania jest wykrywanie ruchu obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pola widzenia czujnika. Wówczas jest załączana taśma lub obwód LED.

Urządzenie posiada też **wbudowany czujnik zmierzchowy**, który reaguje na zmianę natężenia światła, więc **sam wykrywa porę dobową - dzień lub noc**.

Atut stanowi również **możliwość przyciemnienia (10%-100%)**.

### Cechy produkt:

- pasywny czujnik podczerwieni
- wbudowany czujnik zmierzchowy
- regulacja czasu świecenia (TIME) oraz stopnia przyciemnienia (10% - 100%)
- zasięg detekcji: max. 10 m
- kąt widzenia: 120°
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- montaż: natynkowy

### Schemat połączenia:



- 1 - wejście 12V DC  
2 - wyjście: max 60W LED

### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 60 W (żarówka zwykła / LED)
- kąt widzenia: 120°
- natężenie światła: <30 lux
- regulacja czasu świecenia: 30 s / 120 s / 360 s
- regulacja przyciemnienia: 10% - 100%
- zasięg czujnika: max. 10 m
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6 ~ 1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 12-24V DC
- pobór mocy: 0.5W
- wymiary: 50 x 37 x 31 mm
- waga: 0,03 kg

### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-260 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.