Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:15

Link do produktu: https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-ma-717-bezprzewodowa-sygnalizacja-p-6196.html



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-MA-717 BEZPRZEWODOWA SYGNALIZACJA

Cena brutto	**66,75 zł**
Cena netto	**54,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-MA-717**
Kod EAN	**5908254847851**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu ORNO OR-MA-717 umożliwia kontrolę drzwi wejściowych. **Sensor PIR** wykrywa zmiany temperatury w obszarze detekcji (związane z pojawieniem się człowieka), a następnie - drogą radiową - wysyła impuls do odbiornika, który to powiadamia o pojawieniu się intruza za pomocą **sygnału dźwiękowego o głośności ok. 90 dB lub sygnału optycznego (diody LED).**

Zasięg działania urządzenia wynosi aż **do 120 m** (w terenie otwartym).

Posiada stopień ochrony na poziomie **IP44,** który umożliwia montaż sprzętu na zewnątrz i w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- zasięg: do 120 m (w terenie otwartym)
- częstotliwość: 433,92 MHz
- poziom głośności: 90 dB
- ilość dźwięków dzwonka: ding-dong, ding-dong cichy lub alarm
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 3x 1,5V C, LR14 (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza 6VDC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <150 mA (podczas pracy), <500 µA (podczas czuwania)
- wymiary: 95 x 129 x 42 mm
- waga netto: 0,122 kg

Nadajnik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- max. moc: <10mW
- zasięg wykrywania ruchu: ≤8m
- kąt widzenia: 75°
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 1x 9V DC 6F22 (brak w zestawie)
- pobór prądu: <10 mA (praca), <20 µA (czuwanie)
- wymiary: 69 x 111 x 46 mm
- waga netto: 0,083 kg

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-MA-717OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-MA-717CR - 1 szt;
- instrukcja obsługi.