

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-wifi-tuya-or-no-or-cr-276w-360st-2000w-p-6200.html>

CZUJNIK RUCHU WiFi Tuya ORNO OR-CR-276/W 360st 2000W

Cena brutto	90,40 zł
Cena netto	73,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-276/W
Kod EAN	5908254846618
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-276/W umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni)**. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Posiada **sensor** zwiększający precyzję detekcji ruchu. Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s**. Maksymalny zasięg na wprost wynosi **8m**. Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (5, 10, 50, 150, 2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Urządzenie może współpracować z aplikacją **Tuya Smart** (system Android / iOS) poprzez podłączenie do sieci Wi-Fi, co pozwala na łatwe stworzenie systemu alarmowego i systemu sterowania oświetleniem w domu czy biurze, bez potrzeby użycia dodatkowych urządzeń.

Czujnik posiada max. moc łączeniową o wartości do **2000W**, w tym do **1000W** dla oświetlenia LED. Maksymalny czas załączenia urządzenia to **60s**.

Detektor posiada stopień ochrony **IP20**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, montowany **natynkowo na suficie**.

Schemat podłączenia:

Wyprowadzenia w czujniku:

- L - faza (wejście)
- N - neutralny (wejście, wyjście)
- Obciążenie
- N - neutralny (wejście)
- L' - faza (wyjście)

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 1000W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: max. \varnothing 8m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): 5, 10, 50, 150, 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): 5s - 60min
- max. moc nadawania: $\leq 0,2$ mW
- współpraca z aplikacją Tuya (Android / iOS)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej WiFi: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- moc WiFi: $\leq 0,2$ W
- montaż: natynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- kolor: biały
- materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (podczas pracy)
- wymiary: $\varnothing 115 \times 22$ mm
- waga netto: 0,105kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-276/W - 1 szt;
- instrukcja skrócona.