

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-zmierzchowy-or-no-or-cr-231-2-100lux-zewnetrzna-sonda-p-1585.html>

## CZUJNIK ZMIERZCHOWY ORNO OR-CR-231 2-100LUX + ZEWNĘTRZNA SONDA

Cena brutto	<b>41,20 zł</b>
Cena netto	<b>33,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-231</b>
Kod EAN	<b>5901752483972</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik zmierzchowy ORNO OR-CR-231** służy do **automatycznego sterowania (włączania i wyłączania) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Jego zadanie polega na **załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego**, jeżeli natężenie spadnie poniżej określonego poziomu. Posiada też **zewnątrzną sondę** w hermetycznej obudowie, podłączaną przez dławicę PG7 kablem o długości max. 15 m.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**. Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN**.

### Cechy produktu:

- zewnętrzna sonda w hermetycznej obudowie podłączana przez dławicę PG7 kablem o długości max. 15 m
- potencjometr do regulacji natężenia światła (LUX)
- zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne
- montaż na szynie DIN (2 moduły 35 mm)

### Schemat podłączenia:



#### Legenda:

1. Zewnętrzna sonda w hermetycznej obudowie
2. Czujnik zmierzchu
3. Regulacja natężenia światła
4. Diody sygnalizujące prace urządzenia
5. L - Napięcie wejściowe
6. N - Zacisk neutralny
7. Obciążenie

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 3000 W (zwykła żarówka), 750W (LED)
- regulacja natężenia światła: <2 – 100 lux
- regulacja czasu świecenia: 1-2 sek. (ON), 4-5 sek. (OFF)
- stopień ochrony: IP20 (czujnik) / IP65 (sonda)
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230VAC/50Hz
- pobór mocy: 0,5W
- wymiary czujnika: 48 x 63,4 x 29,3 mm
- wymiary puszkii sondy zewnętrznej: 42 x 48 x 30 mm
- waga: 0,136 kg

---

**W zestawie:**

- czujnik zmierzchowy Orno OR-CR-231 - 1 szt;
- instrukcja.