Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:09

Link do produktu: https://elektrone.pl/domofon-2-rodzinny-orno-mizar-multi-or-dom-at-930w-interkom-czytnik-rfid-3-zyly-p-3111.html



DOMOFON 2-RODZINNY ORNO MIZAR MULTI OR-DOM-AT-930/W INTERKOM CZYTNIK RFID 3-ŻYŁY

Cena brutto	**411,55 zł**
Cena netto	**334,59 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-DOM-AT-930/W**
Kod EAN	**5908254804250**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO MIZAR MULTI OR-DOM-AT-930/W przeznaczony jest do montażu **w domach dwurodzinnych.** Panel ma wbudowany **czytnik zbliżeniowy RFID,** który umożliwia otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloka zbliżeniowego (w zestawie). Atutem jest także możliwość bezpośredniego sterowania za pomocą unifonu ryglem i bramą.

Dzięki obecności 2 unifonów w zestawie zyskujemy aktywną **funkcję interkomu** (komunikacji wewnętrznej pomiędzy 2 unifonami).

Panel zewnętrzny można zamontować **natynkowo** (daszek ochronny w zestawie).

Przykładowy schemat podłączenia:

Legenda:

1. Zasilacz do unifonu (110-230V AC)
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2
4. Panel zewnętrzny
5. Sterowanie bramą (opcja, brak automatu w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie)

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw **3x2x0,5 mm2,**
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw **3x2x0,8 mm2.**

Połączenie z ryglem (elektrozaczepem) powinno być przeprowadzone przewodem **2x1 mm2.**

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m.**

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Specyfikacja techniczna:

- typ: dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowa
- rodzaj zasilania: zasilanie sieciowe 13,5V DC
- sposób instalacji: system wieloprzewodowy
- ilość przewodów: 3 (+2 do elektrozaczepu)
- zasilanie elektrozaczepu: z panela zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak, max. 4 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków dzwonkowych: 2
- montaż: natynkowy
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
- liczba użytkowników: max. 10
- miejsce na etykietę / nazwisko
- stopień ochrony: IP44
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -15°C ...+50°C
- zasilanie: 13,5V DC (z unifonu)
- wymiary: 74,5 x 165 x 40 mm

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- regulacja głośności: tak (wspólnie z panelem zewn.)
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: tak
- montaż natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- zasilanie: 13,5V DC / 1500 mA (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <0.3W (czuwanie), <7.5W (praca)
- wymiary: 83 x 180 x 41 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-DOM-AT-930KD - 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-AT-929UD/W - 2 szt;
- zasilacz do unifonu - 2 szt;
- breloki zbliżeniowe - 10 szt (8 breloków użytkownika + 2 breloki do kodowania).

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.