

Link do produktu: <https://elektrone.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-virone-ms-1gs-schuko-120st-1200w-p-3842.html>

GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU Virone MS-1(GS) SCHUKO 120st 1200W

Cena brutto	32,89 zł
Cena netto	26,74 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS-1(GS)
Kod EAN	5908254817243
Producent	Orno

Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu Virone MS-1(GS)

pozwała na

automatyczne sterowanie (włączanie / wyłączenie)

oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi

po wykryciu ruchu

przez czujnik PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

Posiada potencjometry do

regulacji czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu detekcji (SENS).

Doskonale współpracuje z

oświetleniem LED-owym.

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikać:

- kierowania czujnika w stronę obiektów o powierzchniach silnie odbijających światło (np. lustra),
- montażu czujnika w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, światło, itp.),
- kierowania czujnika w stronę obiektów, które mogą poruszać się pod wpływem wiatru (np. kurtyny, wysokie rośliny itp.).

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu, typ schuko
- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne np. żarówka) / 300W (indukcyjne np. LED)
- kąt widzenia: 120 stopni
- zasięg detekcji: max. 9 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): < 3-2000 lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (± 3sek.), max. 7 min. (± 2 min.)
- zakres regulacji zasięgu detekcji (SENS): 2-9 metrów
- wyjście przekaźnikowe: tak
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- współpraca z LED: tak
- czujnik obecności: nie
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- montaż: do gniazdka
- wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm
- waga netto: 0,18 k

W zestawie:

- czujnik Virone MS-1(GS) - 1 szt.

