

Link do produktu: <https://elektrone.pl/monitor-do-wideodomofonu-ceres-or-no-or-vid-me-1056fhdpmb-8-lcd-p-6095.html>

MONITOR DO WIDEODOMOFONU CERES ORNO OR-VID-ME-1056FHDPMB/B 8" LCD

Cena brutto	544,09 zł
Cena netto	442,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-ME-1056FHDPMB/B
Kod EAN	5908254843518
Producent	Orno

Opis produktu

Monitor Orno OR-VID-ME-1056FHDPMB/B wyposażony jest w **dotykowy ekran LCD 8" oraz funkcję automatycznej sekretarki.**

Umożliwia sterowanie **bramą automatyczną.**

Przeznaczony jest do rozbudowy zestawu **Orno CERES (OR-VID-ME-1056FHD/B).**

Monitor należy montować **na ścianie.**

Cechy produktu:

- kolorowy duży ekran dotykowy 8" LCD
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i nasycenia koloru obrazu, głośności rozmowy)
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- możliwość rejestracji zdjęć, nagrywania dźwięków i filmów na kartę microSD oraz możliwość odtwarzania ich na monitorze
- karuzela tła/ekranu
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor, brak w zestawie)
- możliwość sterowania bramą

Przykładowy schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy monitor bezsłuchawkowy głośnomówiący
- ekran dotykowy 8" LCD
- rozdzielczość: 1024 x 600 x3RGB
- standard: PAL/NTSC
- interkom: tak, po zastosowaniu drugiego monitora (brak w zestawie)
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozapczepem i bramą, automatyczna sekretarka, regulacja parametrów monitora i głośności, tryb wyciszenia, karuzela ekranu
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 60 sek.
- rozróżnianie sygnału wywołania
- czytnik kart micro SD (max. 128Gb, brak w zestawie)
- sterowanie elektrozapczepem: 12VDC, max. 350mA, zasilany z monitora
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarno-srebrny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20 st. C ...+60 st. C
- zasilanie: 12V DC, 1.5A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <2,5W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 214 x 153 x 27 mm
- waga netto: 0,45 kg



Legenda:

1. Ekran dotykowy 8" LCD
2. Mikrofon
3. Otwory na wspornik montażowy
4. Gniazda przyłączeniowe
5. Gniazda zasilania
6. Głośnik
7. Slot na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)

W zestawie:

- monitor ORNO OR-VID-ME-1056FHDPMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V / 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-12 lub OR-PSU-1642 - dostępny osobno.