

Link do produktu: <https://elekrone.pl/monitor-do-wideodomofonu-gadi-orno-or-vid-ma-1085pmvb-10-lcd-2-zyly-p-6267.html>

MONITOR DO WIDEODOMOFONU GADI ORNO OR-VID-MA-1085PMV/B 10" LCD 2-ŻYŁY

Cena brutto	903,70 zł
Cena netto	734,72 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MA-1085PMV/B
Kod EAN	5908254851520
Producent	Orno

Opis produktu

Monitor wideodomofonowy GADI Orno OR-VID-MA-1085/B przeznaczony jest rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Orno GADI (OR-VID-MA-1085/B)**.

Posiada **dotykowy ekran 10" LCD**, który umożliwia obsługę **furtki i bramy wjazdowej**. Posiada także funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** oraz **automatyczną sekretarkę**.

Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kolorowy dotykowy monitor LCD 10"
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z opcją ustawienia własnego dźwięku z karty microSD (brak w zestawie)
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- możliwość rejestracji zdjęć, dźwięków i filmów na kartę microSD z odtwarzaniem na monitorze lub w aplikacji Tuya
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Tuya Smart na telefon (system Android / iOS)
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania
- montaż natynkowy w pomieszczeniach zamkniętych

Schemat podłączenia:

Legenda:

-
1. Panel zewnętrzny ("Drzwi nr 1", brak w zestawie)
 2. Monitor główny
 3. Router WiFi (połączenie bezprzewodowe z monitorem; brak w zestawie)
 4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
 5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
 6. Zasilacz 24VDC do monitora nr 1
 7. Monitor nr 2 (brak w zestawie)
 8. Zasilacz 24VDC do monitora nr 2 (brak w zestawie)
 9. Monitor nr 3 (brak w zestawie)
 10. Zasilacz 24VDC do monitora nr 3 (brak w zestawie)
 11. Monitor nr 4 (brak w zestawie)
 12. Zasilacz 24VDC do monitora nr 4 (brak w zestawie)
 13. Panel zewnętrzny nr 2 ("Drzwi nr 2", brak w zestawie)

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa
- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi, kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!

W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm².

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 10"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 255 x 180 x 26 mm
- waga netto: 0,726kg

W zestawie:

- monitor Orno OR-VID-MA-1085PMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC - 1 szt;
- akcesoria montażowe;

-
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.