

Link do produktu: <https://elektrone.pl/monitor-do-wideodomofonu-virone-avoni-vdp-78pmv-wifi-aplikacja-p-7179.html>

MONITOR DO WIDEODOMOFONU VIRONE AVONI VDP-78PMV WiFi Aplikacja

Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-78PMV
Kod EAN	5908254854590
Producent	VIRONE

Opis produktu

Monitor wideodomofonowy VIRONE Avoni VDP-78PMV dedykowany jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Virone VDP-78**.

Posiada płaski, dotykowy ekran **LCD 7" z WiFi**, który umożliwia **sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczepek**. Po skonfigurowaniu z internetem (przez WiFi) możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja TUYA powiadomi o osobie nas odwiedzającej, umożliwia też nagrywanie dźwięków i filmów (w pamięci urządzenia lub na karcie microSD, brak w zestawie) oraz ich odtwarzanie na smartfonie.

Monitor zamontujesz **na ścianie**.

Cechy produktu:

- kolorowy, ultra płaski monitor LCD 7" z dotykowym wyświetlaczem
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przed wejściem i jej równoczesna obserwacja
- funkcja automatycznej sekretarki
- funkcja stacji pogodowej lub cyfrowej ramki (wystarczy wgrać na kartę SD wybrane zdjęcia lub logo firmowe i stworzysz swój pokaz zdjęć na monitorze. Na każdym monitorze można ustawić inne zdjęcia)
- funkcja interkomu w obrębie jednej rodziny
- regulacja parametrów monitora oraz poziomu głośności
- 6 różnych melodii dzwonka do wyboru
- tryb wyciszenia
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań wideo (na karcie microSD, brak w zestawie) oraz ich późniejszego odtwarzania na smartfonie (aplikacja TUYA)
- możliwość sterowania bramą i elektrozaczepek
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczepek z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczepek)

Aplikacja mobilna TUYA SMART

Darmową aplikację TUYA SMART można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS). Dzięki niej użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem ze swojego smartfonu.

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
2. Elektrozaczep (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie)
3. Monitor główny
4. Zasilacz do monitora głównego
5. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)
6. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
7. Zasilacz do kamery IP nr 1 (brak w zestawie)
8. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
9. Zasilacz do kamery IP nr 2 (brak w zestawie)
10. Monitor dodatkowy (brak w zestawie)
11. Zasilacz do monitora dodatkowego nr 1 (brak w zestawie)

Podłączenie:

2C - połączenie dwużyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną trzeba uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- **do 30 m** - zalecany przewód XzTKMXpw 2x2x0,5 mm
- **od 30m do 100m** - zalecany przewód ZxTKMXpw 2x2x0,8 mm

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być poprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu **skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu 7" TFT-LCD
- rozdzielczość obrazu: 1024 x 600
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- wyciszanie dźwięków dzwonka: tak
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 60 sek.
- częstotliwość WiFi: 2,400-2,483.5MHz lub 5GHz (802.11b/g/n)
- wejście na kartę pamięci (brak w zestawie)
- sterowanie elektrozaczepem: tak (12VDC, max. 350mA)
- sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarno-biały
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- napięcie zasilania: 15V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3W (czuwanie), <6,6W (praca)
- wymiary: 181 x 181 x 18 mm
- waga netto: 0,38 kg

W zestawie:

- monitor LCD Virone VDP-78PMV - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 15V/1A - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

□ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.