

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-do-wideodomofonu-gadi-orno-or-vid-ma-1085kvb-fullhd-szyfrator-rfid-2-zyly-p-6266.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY DO WIDEODOMOFONU GADI ORNO OR-VID- MA-1085KV/B FULLHD SZYFRATOR RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	574,89 zł
Cena netto	467,39 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MA-1085KV/B
Kod EAN	5908254851537
Producent	Orno

Opis produktu

Panel zewnętrzny GADI Orno OR-VID-MA-1085KV/B przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Orno OR-VID-MA-1085/B**.

Posiada **kamerę Full HD o szerokim kącie widzenia**. **Podświetlenie nocne IR LED** zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku, a **czytnik RFID** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kodu.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa
- montaż natynkowy / podtynkowy, zewnętrzny

Schemat podłączenia:

Legenda:

-
1. Panel zewnętrzny ("Drzwi nr 1")
 2. Monitor główny (brak w zestawie)
 3. Router WiFi (brak w zestawie)
 4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
 5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
 6. Zasilacz 24VDC do monitora nr 1 (brak w zestawie)
 7. Monitor nr 2 (brak w zestawie)
 8. Zasilacz 24VDC do monitora nr 2 (brak w zestawie)
 9. Monitor nr 3 (brak w zestawie)
 10. Zasilacz 24VDC do monitora nr 3 (brak w zestawie)
 11. Monitor nr 4 (brak w zestawie)
 12. Zasilacz 24VDC do monitora nr 4 (brak w zestawie)
 13. Panel zewnętrzny nr 2 ("Drzwi nr 2", brak w zestawie)

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa
- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi, kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!

W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm².

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 119-128,6kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,369kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1085KV/B - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- daszek natynkowy, ochronny - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.