

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-avoni-multi-vdp-77kv-czytnik-rfid-2k-p-7177.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE AVONI MULTI VDP-77KV CZYTNIK RFID 2K

Cena brutto	322,05 zł
Cena netto	261,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-77KV
Kod EAN	5908254853005
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel zewnętrzny, dwurodzinny Avoni Multi VIRONE VDP-77KV dedykowany jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych **Virone VDP-77**.

Posiada **kamerę 4MPX (2K) o szerokim kącie widzenia** i z doświetlenie diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono w etykietę na nazwiska oraz **czytnik zbliżeniowy RFID**, który pozwala na dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Wbudowany **czujnik ruchu** wykrywa poruszenie się przy furtce i wtedy rejestruje zdjęcia oraz filmy (może wykryć intruza obok domu i zaalarmować o tym zdarzeniu) na karcie microSD (brak w zestawie) w monitorze.

Przeznaczony jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (elementy w zestawie).

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 4MPX (2K) i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFiD 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozacze­pu)
- podświetlany przycisk wywołania
- detekcja ruchu i rejestr zdarzeń - urządzenie automatycznie nagrywa wideo po wykryciu ruchu w polu detekcji czujnika. Gdy ktoś zbliży się do panelu zewnętrznego monitor zacznie nagrywać osobę znajdującą się przed nią bez względu na to czy ktoś wywoła rozmowę. Po wykryciu ruchu urządzenie wysyła powiadomienie poprzez aplikację na telefon komórkowy.
- doświetlenie 4 diodami IR - widzenie nocne (zasięg do 1 m)
- dyskretny monitoring otoczenia
- regulacja głośności mikrofonu i głośnika
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP65)
- montaż natynkowy lub podtynkowy (elementy w zestawie)
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozacze­pu z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozacze­pu)

Przykładowy schemat połączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor główny dla rodziny 1 (brak w zestawie)
3. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
5. Zasilacz do monitora głównego dla rodziny 1 (brak w zestawie)
6. Monitor dodatkowy nr 1 (brak w zestawie)
7. Zasilacz do monitora dodatkowego nr 1 (brak w zestawie)
8. Monitor dodatkowy nr 2 (brak w zestawie)
9. Zasilacz do monitora dodatkowego nr 2 (brak w zestawie)
10. Monitor główny dla rodziny 2 (brak w zestawie)
11. Kamera IP nr 3 (brak w zestawie)
12. Kamera IP nr 4 (brak w zestawie)
13. Zasilacz do monitora głównego dla rodziny 2 (brak w zestawie)
14. Automata sterowania bramą (brak w zestawie)
15. Elektrozaczepek (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie)
16. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)

Podłączenie:

2C - połączenie dwużyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną trzeba uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- **do 30 m** - zalecany przewód XzTKMXpw 2x2x0,5 mm
- **od 30m do 100m** - zalecany przewód ZxTKMXpw 2x2x0,8 mm

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być poprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu **skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" CMOS
- rozdzielczość: 4Mpx 2K (2560x1440 px)
- kąt widzenia: 54° (pion), 112° (poziom)
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1m)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID: 119-128,6kHz, max. 24 użytkowników
- liczba przycisków: 2
- montaż natynkowy lub podtynkowy (elementy w zestawie)
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: z monitora 15VDC
- pobór prądu: <3W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 91 x 182 x 44 mm
- waga netto: 0,46 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-77KV - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- pokrywa - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) – 7 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.