

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-orno-legio-multi-or-dom-qh-912-p-56.html>

ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY ORNO LEGIO MULTI OR-DOM-QH-912

Cena brutto	259,59 zł
Cena netto	211,05 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-DOM-QH-912
Kod EAN	5901752481800
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-QH-912

umożliwia otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego. Przeznaczony jest do użytku w domach dwurodzinnych.

Schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: bezpośrednio do 230V
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem: 4x0,5 mm² (do 30 m); do 100 m 4x0,8 mm² (do 100 m)
- przewód łączący kasetę zewnętrzną z elektrozaczepem: 2x0,8 mm²

Panel zewnętrzny:

- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak (otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego)
- miejsce na nazwisko
- materiał: aluminium
- montaż: podtynkowy
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu: 12V DC
- wymiary zewnętrzne: 110 x 140 x 35 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 130 x 18 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,46kg

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- regulacja głośności: nie
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: nie
- sygnał gongu: generowany elektronicznie
- komunikacja: DUPLEX
- kolor: biały
- wbudowany zasilacz i przewód zasilający
- temperatura pracy: 0 st. C – 45 st. C
- zasilanie: 230V AC /50Hz
- wymiary: 100 x 217 x 45 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,74 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kasetę) ORNO OR-DOM-QH-912KD - 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-QH-911UD - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt (2 funkcyjne, 2 użytkowe);
- instrukcja skrócona.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.