Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:10

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-midu-virone-vdp-75b-10-lcd-rfid-p-7322.html



# ZESTAW WIDEODOMOFONOWY MIDU VIRONE VDP-75/B 10" LCD RFID

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **653,10 zł** |
| Cena netto | **530,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **VDP-75/B** |
| Kod EAN | **5908254849374** |
| Producent | **VIRONE** |

## Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy MIDU Virone VDP-75/B** umożliwia sterowanie furtką oraz bramą bezpośrednio z **10-calowego monitora** z dotykowymi przyciskami.

Panel zewnętrzny wyposażono w **kamerę o kącie widzenia 100° (poziom) / 65° (pion)** oraz **czytnik RFID Unique 125kHz. Podświetlenie IR** zapewnia wygodną pracę po zmroku oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Zestaw przeznaczony jest do **połączenia 4-żyłowego.** Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 monitory, 1 panel zewnętrzny i 2 kamery CCTV.

**Najważniejsze cechy monitora:**

- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 8 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia dzwonka
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów monitora oraz głośności (w tym tryb wyciszenia)
- interkom (wymagany kolejny monitor, brak w zestawie)
- funkcja ramki cyfrowej i  automatycznej sekretarki

- czytnik kart SD (brak w zestawie)

- montaż natynkowy

**Najważniejsze cechy panelu zewnętrznego:**

- kamera o rozdzielczości 2Mpx - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 100° (w poziomie) oraz 65° (w pionie)
- wbudowany promiennik podczerwieni (6 diod IR) - praca również po zmroku
- czytnik RFID Unique 125 kHz z obsługą do 500 użytkowników
- obudowa z solidnego aluminium
- montaż natynkowy

**Przykładowy schemat połączenia zestawu:**

**Legenda:**

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor
3. Zasilacz do monitora
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
6. Automat sterowania bramą (12VDC, max. 1A, brak w zestawie)
7. Elektrozaczep (12VDC, max. 350.mA, brak w zestawie; elektrozaczep, który pobiera do 350mA podłącza się do zacisku LOCK1 w kasecie zewnętrznej lub zacisku LOCK1 w monitorze. Jeśli elektrozaczep pobiera więcej niż 350mA należy zastosować dodatkowy zasilacz i podłączyć go do zacisków przekaźnika LOCK2 w kasecie zewnętrznej).
8. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)

**Oznaczenia:**

2C - 2 żyły
4C - 4 żyły

**Specyfikacja techniczna:**

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy (monitor - panel zewnętrzny i podłączone urządzenia), bezprzewodowy (monitor - router WiFi)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (11.0 lub nowszy)
- zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 3,6W

- możliwość rozbudowy do max. 3 monitorów, 2 paneli zewnętrznych i 2 kamer w systemie

**Monitor:**

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL / NTSC
- ilość melodii: 8
- regulacja głośności: tak (w tym tryb wyciszenia)
- czas rozmowy: 120 s
- czas monitoringu: 60 s
- kontrola dostępu – sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC max. 350 mA – zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu – sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 12V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: 3W (czuwanie), 9W (praca)
- wymiary: 256 × 165 × 22 mm
- waga netto: 0,572 kg

**Panel zewnętrzny**

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 2MP, 1920x1080, 1080p
- kąt widzenia: 65° (pion) / 100° (poziom)
- doświetlanie nocne: diody IR
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: max. 2m
- kontrola dostępu – czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe 119-128,6kHz (max. 500 użytkowników)
- stopień ochrony: IPX5
- temperatura pracy: −20°C ...+50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 12V DC z monitora
- pobór prądu: 4W (czuwanie), 10W (praca)
- wymiary: 62 × 149 × 41 mm
- waga netto: 0,27 kg

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny Virone VDP-75KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 7 szt. (5 użytkownika, 2 serwisowe);
- monitor LCD Virone VDP-75PMV/B - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 12V/2A (do monitora) - 1 szt;
- uchwyt montażowy (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba jego montażu w rozdzielni, zalecamy zasilacz dedykowany na szynę DIN - model HDR-30-12 dostępny w naszej ofercie.
Zestaw nie zawiera elektrozaczepów, zalecane o poborze prądu maksymalnie 350mA, napięcie 12VDC.