Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:30

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-arcus-rfid-or-vid-js-1053w-7-p-2434.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS RFID OR-VID-JS-1053/W 7"

Cena brutto	**732,50 zł**
Cena netto	**595,53 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**OR-VID-JS-1053/W**
Kod EAN	**5900378650683**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-JS-1053

to nowoczesny, głośnomówiący zestaw przeznaczony do domów
jednorodzinnych.

Obsługuje
2 wyjścia

- więc może sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.
Monitor posiada moduł
pamięci wewnętrznej,

który zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów. Kasetę wyposażono w obiektyw typu "pin-hole".

Uwaga!

Produkt nie współpracuje z bramką IP
ORNO OR-VID-IP-1046.
Cechy produktu:

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów
- zapis zdjęć w trybie automatycznym
- kamera CCD typu "pin-hole"
- kolorowy wyświetlacz LCD 7"
- dotykowe, podświetlane przyciski monitora
- wandaloodporna obudowa panelu
- funkcje:
  - prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesną jej obserwację
  - bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
  - możliwość sterowania bramą
- oświetlenie diodami pracującymi w podczerwieni umożliwiające widzenie nocne
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność obrazu, głośność rozmowy i dzwonka)
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- montaż natynkowy panelu (daszek ochronny w zestawie)
- instalacja 4-żyłowa + 2 żyły elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- elektrozaczep o napięciu stalym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania
- urządzenie obsługuje breloki na 125kHz RESET i ADDING oraz 4 breloki użytkowników; dodanie kolejnych nie jest możliwe

Schemat połączenia:

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny / monitor / unifon / kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- rodzaj kamery: kolorowa, pinhole
- kąt widzenia: przekątna ok. 44^{o} , 34^{o} (poziom), 32^{o} (pion)
- rozdzielczość kamery: 0,3 MPX
- oświetlenie nocne: diody LED (podczerwień)
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- sposób montażu: natynkowy
- temperatura pracy: -15^{o} C ... $+50^{o}$ C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- pobór mocy: <2 W (praca)
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- waga: 0,65 kg

Monitor:

- monitor kolorowy, głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- przekątna: 7" TFT LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- ilość dźwięków dzwonka: 9
- pamięć - tak
- kolor: biały
- temperatura pracy: -15^{o} C ... $+50^{o}$ C
- zasilanie: 13,5V DC / 1,5A
- pobór mocy: <1,5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm
- waga: 0,33 kg

W zestawie:

- panel zewnetrzny ORNO OR-VID-JS-1053KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1053PMV/W - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy - 1 szt;
- 4 breloki (2 funkcyjne, 2 użytkowe);
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu max. 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.