

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-ceres-or-vid-me-1056b-dodatkowy-monitor-p-3651.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO CERES OR-VID-ME-1056/B + DODATKOWY MONITOR

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 452,85 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1 181,18 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>OR-VID-ME-1056/Bx2mon</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>                  |

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-ME-1056/B

to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach

jednorodzinnych,

idealny do samodzielnego montażu. Składa się z 2 płaskich,

bezsłuchawkowych, dotykowych monitorów LCD 7"

z podświetlanymi przyciskami - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą o wysokiej jakości obrazu i

przeznaczonego do

montażu natynkowego.

Atutem panelu jest także

klawiatura numeryczna

umożliwiająca otwarcie rygla za pomocą kodu.

Dzięki temu zestawowi możemy sterować

bramą automatyczną.

Przykładowy schemat podłączenia:

---

## Legenda:

1. stacja bramowa (jednostka zewnętrzna)
2. zasilacze
3. monitory
4. podłączenie elektrozaczezu
5. podłączenie sterowania napędem bramy

### Specyfikacja techniczna:

- typ: przewodowy, jednorodzinny
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczezu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
- kąt widzenia kamery: 77 st. (pion), 100 st. (poziom)
- rozdzielczość: 700 TVL
- miejsce na nazwisko
- szyfrator: tak
- klawiatura numeryczna - umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu
- oświetlenie podczerwienią - widzenie nocne (6 diod IR)
- natężenie oświetlenia: 0,1 lux
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 50 x 150 x 26 mm
- waga: 0,21 kg

### Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezstuchawkowy głośnomówiący
- dotykowy panel z podświetlanymi przyciskami
- ekran: 7" LCD-TFT, kolor
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- rozdzielczość : 480 x 800
- czas rozmowy: 30 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- dodatkowe sterowanie bramą
- interkom - brak
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 s. C
- zasilanie: 12V DC, 1.5A
- pobór mocy: <0.2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 214 x 152 x 18 mm
- waga: 0,37 kg

### W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-ME-1056KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-ME-1056MV/B - 2 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V /1.5A - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić jeden zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-60-12 lub OR-PSU-1644 - dostępny osobno.

Zestaw nie zawiera elektrozaczezu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.