

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-dux-or-vid-mt-1050-4-3-2-monitory-p-2411.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO DUX OR-VID-MT-1050 4,3" 2 MONITORY

Cena brutto	942,60 zł
Cena netto	766,34 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MT-1050x2m
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-MT-1050

to nowoczesny, głośnomówiący zestaw przeznaczony do domów
jednorodzinnych.

Jego atutem jest prostota – bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Obsługuje
1 wyjście

- może więc sterować np. bramą. Posiada monitor kolorowy o przekątnej ekranu
4,3" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami.

Panel zewnętrzny wyposażono w oświetlenie diodami podczerwieni umożliwiające
widzenie w nocy.

Monitor zamontujesz

na ścianie,

a panel -

natynkowo

(daszek ochronny w zestawie).

Schemat połączenia:

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- liczba przewodów: 4+2
- zasilanie: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- rodzaj przetwornika kamery: CMOS
- odległość widzenia: >4 m
- kąt widzenia: 49° (poziom), 36° (pion)
- rozdzielczość kamery: >700 TVL
- oświetlenie nocne: 5 diod LED
- sposób montażu: natynkowy
- temperatura pracy: -20° C ... +60° C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 58 x 145 x 30 mm

Monitor:

- ultra płaski, bezstuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- komunikacja: głośnomówiący, bezstuchawkowy
- rozdzielczość: 480 x 272 px
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- płynna regulacja parametrów ekranu (głośności rozmowy oraz jasności i nasycenia obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
- możliwość rozbudowy o max 1 dodatkowy monitor
- zasilanie: 12VDC, 1A
- pobór mocy: <0,2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 142 x 145 x 19 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-VID-MT-1050KV - 1 szt;
- monitor Orno OR-VID-MT-1050MV - 2 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 12VDC/1A - 2 szt;
- instrukcja skrócona.