

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-indi-p-or-vid-vp-1070b-7-lcd-2-monitor-p-3692.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO INDI P OR-VID-VP-1070/B 7" LCD 2 MONITORY

Cena brutto	<b>1 864,60 zł</b>
Cena netto	<b>1 515,93 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 2-3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-VP-1070/Bx2MON</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO INDI P OR-VID-VP-1070/B

przeznaczony jest do użytku w domach  
jednorodzinnych.

Posiada 2 ultra płaskie

monitory bezszuchawkowe LCD 7"

z panelem dotykowym i podświetlanymi przyciskami. Panel zewnętrzny wyposażono natomiast w

czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID,

miejsce na nazwisko oraz oświetlenie jasnymi diodami LED (widzenie nocne).

Urządzenie umożliwia

sterowanie bramą automatyczną

oraz

funkcję interkomu.

Panel przeznaczony jest do

montażu podtynkowego,

a monitor zamontujemy

na ścianie.

Schemat podłączenia:

## Legenda:

---

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 500 mA ; brak w zestawie)
3. Monitor nr 1
4. Monitor nr 2
5. Monitor nr 3

### Opis zacisków w panelu:

- 1- Audio
- 2 - GND
- 3 - Wideo
- 4 - Power
- 7 - ID

### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepeku: z panelu zewnętrznego
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- typ kamery: CMOS, tradycyjny obiektyw
- kąt widzenia: 90 st. (poziom), 65 st. (pion)
- rozdzielczość: 600 TVL
- oświetlenie nocne: jasne diody LED
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- miejsce na nazwisko
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- montaż: podtynkowy
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 122 x 182 x 41 mm
- wymiary otworu montażowego: 111 x 158 x 57 mm
- waga netto: 0,56 kg

---

**Legenda:**

1. Doświetlenie kamery (5 diod LED, 1 fotodiody)
2. Kamera
3. Głośnik
4. Miejsce na nazwisko / czytnik zbliżeniowy RFID
5. Przycisk wywołania
6. Mikrofon
7. Zaciski przyłączeniowe
8. Regulacja poziomu głośności

**Monitor:**

- ultra płaski, głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- ekran 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość kamery: 480 x 800 px
- dotykowy panel z podświetlanymi przyciskami
- regulacja parametrów monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka)
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 40 sek.
- funkcja interkomu
- możliwość sterowania bramą
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -5 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 15V DC / 1200mA (w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <6W (praca)
- wymiary: 216 x 129.7 x 23 mm
- waga netto: 0,45 kg

**Legenda:**

1. Mikrofon

- 
2. Sygnalizacja wyciszenia
  3. Sygnalizacja rozmowy
  4. Sygnalizacja zasilania
  5. Ekran 7" LCD
  6. Sterowanie bramą
  7. Podgląd
  8. Otwarcie elektrozaczepu (brak w zestawie)
  9. Rozmowa
  10. Interkom
  11. Zacisk do podłączenia bramy
  12. Zacisk do podłączenia kasety zewnętrznej
  13. Zacisk do podłączenia dodatkowego monitora
  14. Zacisk do podłączenia zasilacza
  15. Menu
  16. Powrót

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1070KV - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 5 szt (2 funkcyjne, 3 użytkowe);
- puszka montażowa (do panelu) - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-VP-1069MV/B - 2 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 2 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15V DC / 1200mA (do monitora) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.