

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-pacto-or-no-or-vid-mb-1083b-4-3-lcd-rfid-p-6100.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY PACTO ORNO OR-VID-MB-1083/B 4,3" LCD RFID

Cena brutto	523,30 zł
Cena netto	425,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MB-1083/B
Kod EAN	5908254844973
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Orno PACTO OR-VID-MB-1083/B to nowoczesny zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Jego atutem jest prostota - bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Posiada monitor kolorowy o przekątnej ekranu **4,3" z dotykowymi przyciskami**. Panel zewnętrzny wyposażono w oświetlenie diodami podczerwieni umożliwiające **widzenie w nocy**, a także czytnik kart i breloków RFID.

Monitor zamontujesz **na ścianie**, a panel - **natynkowo** (daszek ochronny w zestawie).

Schemat połączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczepek 12VDC, max. 300mA (brak w zestawie)
3. Zasilacz 15VDC do monitora nr 1 (w zestawie)
4. Sterowanie bramą (brak automatu w zestawie)
5. Monitor nr 1
6. Zasilacz 15VDC do monitora dodatkowego (brak w zestawie)
7. Monitor dodatkowy (możliwość podłączenia max. 2 dodatkowych monitorów)

Zalecana wysokość instalacji panelu zewnętrznego to **140-170 cm**.

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm.

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem **2x 1mm²**. Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Opis złącz w panelu i monitorze:

1. Audio
2. Uziemienie
3. Wideo
4. Zasilanie
5. Elektrozaczepek +
6. Elektrozaczepek -

-
7. Brama
 8. Brama
 9. Symbol głośnika: regulacja głośności głośnika
 10. IO - regulacja czułości mikrofonu

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- liczba przewodów: 4+2
- komunikacja ze smartfonem: nie
- zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu (elektrozaczepek łączony z panelem zewnętrznym 2 żyłami; nie wymaga dodatkowego zasilania)
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- rodzaj przetwornika kamery: 1/2,9" CMOS
- rozdzielczość: 700TVL
- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- kąt widzenia: 104° (poziom), 51° (pion)
- oświetlenie nocne: 6 diod IR LED
- zasięg widzenia nocnego: ok. 1m
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
- obsługa max. 24 użytkowników
- max. moc nadawania: <66 dBμA/m w odległości 10m
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- sposób montażu: natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- zasilanie: 15V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <3W (praca)
- wymiary: 58 x 175 x 39 mm
- waga netto: 0,21 kg

Monitor:

- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- rozdzielczość: 480x272 px
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, podgląd (monitoring), sterowanie elektrozaczepem i bramą, regulacja parametrów monitora i głośności
- dotykowe, podświetlane przyciski
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- regulacja głośności
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 40 sek.
- sterowanie elektrozaczepem: tak, 12VDC, max. 300mA - zasilany z monitora (brak rygla w zestawie)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- sposób montażu: natynkowy
- zasilanie: 15VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 137 x 143 x 21 mm
- waga netto: 0,26kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MB-1083KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MB-1083MV/B - 1 szt;
- daszek ochronny (do montażu natynkowego panelu) - 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 15VDC/1A (do monitora) - 1 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe (użytkownika - 5 szt + administracyjne - 2 szt);
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 300mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.