Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:53

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-virone-vifis-fullhd-vdp-61fhdzdw-rfid-szyfrator-aplikacja-mobilna-din-p-4502.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIRONE Vifis FullHD VDP-61FHDZD/W RFID SZYFRATOR APLIKACJA MOBILNA DIN

Cena brutto	**894,99 zł**
Cena netto	**727,63 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**VDP-61FHDZD/W**
Kod EAN	**5908254826955**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIRONE VIFIS VDP-61FHDZD/W

Nowoczesny zestaw, przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych.**

Posiada kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy **LCD 7"** (rozdzielczość; 1024x600) z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi. Pozwala on na **sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczepu.** Dzięki **funkcji interkomu** uzyskujemy możliwość komunikacji z drugim monitorem w budynku (jeśli takowy posiadamy). Atut stanowi też **czytnik kart MicroSD** (do 32 Gb, brak w zestawie), na którą mogą być nagrywane filmy i obrazy. Monitor może też pełnić **funkcję odtwarzacza MP3 / MP4.** Posiada również wbudowane **WiFi -** po skonfigurowaniu z domowym internetem możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja powiadomi o osobie nas odwiedzającej, umożliwia: rozmowę, przekazanie obrazu, nagranie wideo, zrobienie zdjęcia, otwarcie elektrozaczepu i bramy.

Funkcja automatycznej sekretarki, tzn. po ustawieniu nagrywania wideo po wywołaniu i braku obecności domownika, dzwoniący usłyszy aby po sygnale zostawić wiadomość.
Wykrywanie ruchu i automatyczne nagrywanie wideo lub wykonanie zdjęcia - możemy to ustawić tylko na jednej z kamer (max liczba to 2 stacje bramowe i 2 kamery CCTV).

Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą FullHD 1080P** (kąt widzenia: 110 st. - poziom, 58 st. - pion) i **doświetleniem diodami IR,** które umożliwiają **widzenie w nocy.** Urządzenie wyposażono w **czytnik zbliżeniowy,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych, **szyfrator oraz możliwość sterowania automatyką bramową.**

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego,** a monitor zamontujemy **na ścianie.**

Zestaw można rozbudować o **dodatkowy panel zewnętrzny z kamerą, 2 kamery monitorujące CCTV oraz o max. 5 monitorów,** co daje możliwość komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy monitorami oraz obsługę wejścia z różnych miejsc w domu.

Nasza prezentacja, test, podłączenie oraz programowanie zestawu VDP-61FHD:

Cechy produktu:

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7"
- płynna regulacja głośności dzwonka; regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów
- wbudowany czujnik ruchu
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań wideo
- monitoring APP (darmowa aplikacja mobilna TUYA SMART)
- dodatkowe funkcje: ramka cyfrowa / MP3 / MP4 / zegar i automatyczna sekretarka / muzyka w tle / obsługa furtki i bramy
- czytnik kart micro SD (max. 32 Gb, brak w zestawie)
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora)
- funkcje: otwieranie / monitoring / interkom / transfer połączenia / nagrania wideo / monitoring APP
- funkcja monitoringu zewnętrznego
- obsługa max. 6 monitorów, 2 paneli zewnętrznych oraz 2 kamer CCTV

Legenda:

1. Dioda LED - zasilanie
2. Dioda LED - drzwi 1
3. Dioda LED - drzwi 2
4. Mikrofon
5. Odbieranie rozmowy / Interkom
6. Zmiana ustawień
7. Podgląd
8. Regulacja głośności
9. Sterowanie bramą automatyczną
10. Zwolnienie elektrozaczepu
11. Gniazdo karty pamięci MicroSD
12. Odbieranie połączenia z zewnątrz / Koniec rozmowy

Panel zewnętrzny:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD
- wbudowany czytnik RFiD: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczepu)
- standard kart/breloków zbliżeniowych: 13,56 MHz Mifare
- podświetlana klawiatura (lekkie podświetlenie - tryb czuwania, mocniejsze - użytkowanie)
- możliwy dostęp: za pomocą karty, kart lub kodu PIN, karty + kodu PIN
- pojemność: 200 kart/breloków, 200 kodów PIN (przypisanych do kart/breloków), 1 hasło dostępu (6-cyfrowe), 1 hasło master (6-cyfrowe).
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- montaż natynkowy, (na płasko do słupka, brak kątownika do montażu kątowego)
- stopień ochrony: IP44



Legenda:

1. Głośnik
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Oświetlenie (diody IR LED)
5. Klawiatura numeryczna
6. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
7. Przycisk dzwonka

Aplikacja mobilna TUYA SMART

Darmową aplikację TUYA SMART można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS). Dzięki niej użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem ze swojego smartfonu.

Przykładowy schemat połączeń:

Legenda:

1. zasilacz sieciowy AC/DC do kamery (brak w zestawie)
2. ALM 1
3. KAM 1 (brak w zestawie, zalecana AHD lub CVBS)
4. ALM 2
5. KAM 2 (brak w zestawie, zalecana AHD lub CVBS)
6. lista podłączeniowa monitora
7. sterowanie bramą
8. monitor
9. zasilacz 15VDC / 1000 mA (brak w zestawie)
10. monitor dodatkowy 1 (brak w zestawie)
11. stacja bramowa
12. stacja bramowa 2 (brak w zestawie)
13. monitor dodatkowy 2 (brak w zestawie)

Podłączenie:

Monitor - Telewizor:

- TV - czerwony
- GND: czarny

Monitor - Kamera:

- 12VDC: czerwony
- ALM: biały
- GND: czarny
- VIDEO: żółty

Monitor główny - Monitor 2:

- AUDIO: czerwony
- GND: biały
- DATA: czarny
- VIDEO: żółty

Stacja bramowa - Monitor:

- 12VDC: czerwony
- AUDIO: biały
- GND: czarny
- VIDEO: żółty

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy, WiFi
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- ilość przewodów: 4+2
- system łączenia: 4-żyłowy
- rodzaj transmisji: przewodowy/Wifi App
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę CCTV: tak, max. 2

Monitor:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość obrazu: 1024 x 600
- standard: PAL
- tryb połączenia: dwustronny / (interkom)
- sygnał na wejściu wideo: AHD
- łączność bezprzewodowa: 2,4GHz WiFi, 802.11b/g/n, aplikacja Tuya Smart
- kolor: biały
- moc: max. 600 mA
- wejście na kartę MicroSD: 2~32Gb, klasa 10 mini karta TF (prędkość zapisu/odczytu >klasa 10)
- temperatura pracy: 0 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 15VDC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 238 x 144 x 20,5 mm

Panel zewnętrzny:

- rozdzielczość: 1080P Full HD
- kąt widzenia: 58,5 st. (pion), 110 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: diody IR LED
- czytnik kart zbliżeniowych RFID: 13,56 MHz Mifare
- zasięg odczytu: ≤3 cm
- czas zwolnienia elektrozaczepu: ≤2 s
- montaż natynkowy

- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -40 st. C ... +50 st. C
- napięcie nominalne - wejście: 12VDC (+/- 15V)
- pobór prądu: ≤30 mA (tryb czuwania), ≤ 70 mA (tryb pracy)
- wymiary: 133 x 22 x 48 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-61FHDKV - 1 szt;
- monitor LCD VIRONE VDP-61FHDPMV/W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN (do monitora) - 1 szt;
- kątownik (do panelu) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe Mifare 13,56 MHz – 2 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.