

Link do produktu: <https://elektrone.pl/1-fazowy-wskaznik-zuzycia-energii-elektrycznej-orno-or-we-503-80a-wskaznik-wyjście-impulsowe-p-165.html>

1-FAZOWY WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORNO OR-WE-503 80A + WSKAŹNIK + WYJŚCIE IMPULSOWE

Cena brutto	103,50 zł
Cena netto	84,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-WE-503
Kod EAN	5901752480315
Producent	Orno

Opis produktu

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej ORNO OR-WE-503 z dodatkowym podlicznikiem

służy do pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym (wskazania w jednostkach metrycznych kWh).

Jak działa urządzenie?

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest


miganiem diody LED.

Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+1).

Wyjście impulsowe typu OC:

- napięcie: 27V
- prąd: $\leq 27\text{mA}$
- impuls=90 ms
- maksymalna długość przewodów: 20 m
- połączenie do zacisków 20 i 21
- max napięcie: 60VDC
- max prąd: 50mA

Schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD 5+1=00000,0 kWh
- częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
- dokładność pomiaru: klasa 1
- dodatkowy wskaźnik z możliwością kasowania
- sygnalizacja impulsów: czerwona dioda LED
- podłączenie: zaciski śrubowe max. 6 mm²
- temperatura pracy: -20 st. C ... +65 st. C
- wilgotność: do 95% max.

-
- stopień ochrony: IP20
 - montaż: szyna 35 mm
 - prąd: 5(80)A
 - zasilanie: 230V AC, 50/60Hz
 - zużycie energii: $\leq 8\text{VA}$, $\leq 0,4\text{W}$
 - wymiary: 36.5 x 129 x 65 mm
 - waga netto: 0,18 kg

Oznaczenie - Prąd 5 (80) A

5 A - prąd tzw. bazowy,

przy którym została określona klasa dokładności licznika; odnosi się ona do obciążenia licznika prądem o natężeniu 5 A

(80) A - stałe, maksymalne obciążenie licznika

(podawane dla jednej fazy)

W zestawie:

- licznik energii Orno OR-WE-503 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.