Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:50

Link do produktu: https://elektrone.pl/bezprzewodowa-ladowarka-indukcyjna-orno-or-gm-9021-qi-v12-p-4198.html



# BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA INDUKCYJNA ORNO OR-GM-9021 Qi V1.2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **95,35 zł** |
| Cena netto | **77,52 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **OR-GM-9021** |
| Kod EAN | **5908254820694** |
| Producent | **Orno** |

## Opis produktu

**Ładowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9020/B** umożliwia ładowanie urządzeń zgodnych ze standardem **Qi V1.2** (np. smartfonu, tabletu) bez konieczności podłączania ich za pomocą kabla. Posiada funkcję **automatycznego rozpoznawania -** rozpoczyna ładowanie natychmiast po podłączeniu zasilania i umieszczeniu odbiornika na środku powierzchni ładowania. W momencie oddalenia odbiornika - przechodzi w tryb czuwania.

Przeznaczona jest do montażu **wewnątrz pomieszczeń, poprzez wpuszczenie w blat o min. grubości 15 mm.** Urządzenie posiada przewód USB-A o długości ok. 1,5m do podłączenia zasilacza USB (brak w zestawie).

**Montaż ładowarki**

1. Przed instalacją urządzenia należy przygotować otwór montażowy w blacie o średnicy **Ø60mm.** Minimalna grubość blatu to **15 mm.**
2. Umieść ładowarkę w przygotowanym otworze. Pamiętaj o dystansie ładowania bezprzewodowego (<4 mm).
3. Umieść naklejkę na blacie w miejscu, pod którym została zainstalowana ładowarka.
4. Podłącz ładowarkę do zasilacza (brak w zestawie), a potem zasilacz do gniazda sieciowego.

**Użytkowanie ładowarki**

1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz ładować posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
2. Umieść urządzenie na środku ładowarki i wyrównaj tak, by na jego ekranie pokazał się znak ładowania.
3. Odsunięcie urządzenia od ładowarki automatycznie przerywa proces ładowania, a ładowarka przechodzi w stan czuwania.

**Specyfikacja techniczna:**

- moc ładowania: max. 10W
- standard ładowania bezprzewodowego: Qi V1.2
- dystans ładowania bezprzewodowego: <4 mm
- montaż: wpuszczane w blat o grubości min. 15 mm
- długość przewodu: ok. 1,5m
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: 0-40 st. C
- napięcie zasilania: 5V DC / 2A
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm
- wymiary ładowarki: Ø60 x 10 mm

**W zestawie:**

- ładowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9021 z przewodem 1,5m - 1 szt;
- naklejka do oznaczenia miejsca ładowania - 1 szt;
- instrukcja skrócona.