



---

## Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg czujnika: max. Ø20 m
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 30 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- wys. montażu: 2-2,6 m
- stopień ochrony: IP65
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0.45W (praca); 0.1W (czuwanie)
- wymiary: 102,5 x 102,5 x 58,3 mm
- waga netto: 0,14 kg

## W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-255/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

