

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-222-360-p-186.html>

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-222 360°

Cena brutto	53,40 zł
Cena netto	43,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-222
Kod EAN	5901752483033
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-222 przeznaczony jest do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Posiada **potrójny system czujników ruchu** z detektorami, które są umieszczone są pod specjalnym kątem, dzięki czemu umożliwiają kontrolę dużego obszaru.

Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Urządzenie znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń** (np. halach magazynowych czy poczekalniach), do montażu **w sufitach podwieszanych**.

Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) oraz czułości natężenia światła (LUX)
- do zastosowania wewnątrz dużych pomieszczeń (np. halach produkcyjnych, poczekalniach)
- montaż: w sufitach podwieszanych

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Obciążenie
2. A - napięcie wyjściowe
3. N - zacisk neutralny
4. Napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200W (żarówka standardowa), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- natężenie światła: <3-2000 lux
- czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji czujnika: max. 12 m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: ok. 0,5W
- waga netto: 0,1 kg

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-222 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.