Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-299b-360st-1200w-ip20-czarny-p-7282.html



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-299/B 360st 1200W IP20 CZARNY

Cena brutto	**30,35 zł**
Cena netto	**24,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-CR-299/B**
Kod EAN	**5908254855177**
Producent	**Orno**


Opis produktu

Czujnik ruchu PIR Orno OR-CR-299/B umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Odbiornik (np. oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika PIR (podczerwieni).** Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło.

Wykrywa ruch z szybkością **0,6-1,5 m/s.** Zasięg detekcji wynosi **⌀6m.** Wyposażono go także w **regulację natężenia światła** (<3-2000 lux), więc dostosujesz go do różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowo, kąt detekcji **360°** zapewnia szerokie pole monitorowania.

Detektor posiada stopień ochrony **IP20**, dzięki czemu sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, montowany **natynkowo, na suficie.**

Schemat podłączenia:



Legenda:

A – napięcie wyjściowe (czerwony)
N – zacisk neutralny (niebieski)
L – napięcie wejściowe (brązowy)
IN – wejście
OUT - wyjście
Obciążenie (max. 1200W - zwykłe żarówki; 600W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 600W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: ∅6m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (±3s), max. 15 min (±2min)
- montaż: natynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: ∅108 x 52 mm
- waga netto: 0,13kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-299/B - 1 szt;
- instrukcja skrócona.