

Link do produktu: <https://elektrone.pl/elektrozaczep-symetryczny-elektra-plus-r4-1220-blokada-12v-p-2654.html>



ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY ELEKTRA PLUS R4-12.20 + BLOKADA 12V

Cena brutto	67,59 zł
Cena netto	54,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.20
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych,

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zacze pu umożliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napięcia na cewkę.

Przy zasilania prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgło s ną pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zacze pu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można

montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do

montażu zewnętrznego,

gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go

przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada zapadki -

przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczep zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.

Specyfikacja techniczna:

-
- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
 - dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
 - dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
 - zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
 - napięcie znamionowe U: $10\pm 2V$ (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
 - pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
 - pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
 - wymiary: 21 x 29 x 68 mm
 - waga: 0,16kg

W zestawie:

- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.20 z blokadą – 1 szt.