Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:55

Link do produktu: https://elektrone.pl/elektrozaczep-symetryczny-waski-z-pamiecia-elektra-plus-r5-1230-16-5mm-12v-p-2683.html



ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY WĄSKI Z PAMIĘCIĄ ELEKTRA PLUS R5-12.30 16,5mm 12V

Cena brutto	**81,50 zł**
Cena netto	**66,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**R5-12.30**
Producent	**Elektra Plus**

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R5-12.30

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych,

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.
Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą, a podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem.
Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.
Wysokość elektrozaczepu to

16,5 mm,

co pozwala na dostosowanie go do współpracy z drzwiami

z profili aluminiowych i PVC.

Przesunięcie osi obrotu rygla w dół pozwoliło uzyskać efekt obwodowego ruchu rygla, co umożliwia montaż zaczepu elektromagnetycznego przy mniejszym podcięciu ościeżnicy.
Elektrozaczep R5 można

montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować w systemie bram przesuwnych oraz z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Wykonany został z materiałów odpornych na korozję, a więc może być instalowany

na zewnątrz budynków.

Należy jednak pamiętać o

chronieniu go przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Dodatkowe funkcjonalności:

Funkcja pamięci -

umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10± 2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 300 mA (8V), 420 mA (10V), 500 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 380 mA (8V), 480 mA (10V), 600 mA (12V)
- wymiary: 16,5 x 29 x 68 mm
- waga: 0,13kg

W zestawie:

- elektrozaczep wąski z pamięcią Elektra Plus R5-12.30 – 1 szt.