

Link do produktu: <https://elektrone.pl/oprawa-schodowa-draco-led-new-adviti-ad-os-6164lr3b-1-5w-3000k-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-p-4089.html>

## OPRAWA SCHODOWA DRACO LED NEW ADVITI AD-OS-6164LR3/B 1,5W 3000K CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

Cena brutto	<b>63,29 zł</b>
Cena netto	<b>51,46 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AD-OS-6164LR3/B</b>
Kod EAN	<b>5908254819742</b>
Producent	<b>ADVITI</b>

### Opis produktu

**Oprawa schodowa Adviti DRACO LED NEW AD-OS-6164LR3/B** służy do dekoracyjnego oświetlenia schodów, ścian, korytarzy itp. **wewnątrz** pomieszczeń.

Wyposażono ją we **wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy**, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności.

Produkt posiada **wyjście przekaźnikowe** (sterowanie czujnikiem ruchu), które pozwala na zarządzanie innymi oprawami z tej samej serii (AD-OS-6164 / AD-OS-6165). Maksymalna obciążalność wyjścia wynosi 12W (dla LED), co umożliwia sterowanie **max. 8 oprawami ze wspomnianych serii produktu**.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED **12V DC** (brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w **puszce instalacyjnej ø60 mm** (brak w zestawie).

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw RA/CRI: ≥80
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): 0-25lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- kolor: czarny
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
- miejsce zastosowania: wewnątrz
- montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna ø60 mm - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30°C ... +45°C
- zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)

- 
- wymiary: 75 x 75 x 45 mm
  - waga netto: 0,0506 kg

**W zestawie:**

- oprawa z czujnikiem PIR Adviti AD-OS-6164LR3/B - 1 szt;
- instrukcja skrócona.