

Link do produktu: <https://elektrone.pl/oprawa-schodowa-or-no-draco-led-new-or-os-6164lr6b-6000k-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-p-3757.html>

# OPRAWA SCHODOWA ORNO DRACO LED NEW OR-OS-6164LR6/B 6000K CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

Cena brutto	<b>71,89 zł</b>
Cena netto	<b>58,45 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-OS-6164LR6/B</b>
Kod EAN	<b>5908254814266</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Oprawa schodowa ORNO OR-OS-6164LR6/B

umożliwia dekoracyjne oświetlenie schodów, ścian, korytarzy, elewacji czy ciągów komunikacyjnych

wewnątrz

pomieszczeń. Z powodzeniem sprawdzi się w każdym stylu wnętrza.

Oprawa posiada

wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy,

dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności.

Produkt z czujnikiem PIR

może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi

(tj. np. OR-OS-6164LR6/B, brak w zestawie).

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED

12V DC

(brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w

puszce instalacyjnej ø60 mm

(brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- Źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 6000K
- współczynnik oddawania barw RA/CRI:  $\geq 80$
- ilość cykli wł./wył.: 10000
- trwałość: 20000h
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): <0-25lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- min. odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
- kolor: czarny

- 
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
  - stopień ochrony: IP20
  - miejsce zastosowania: wewnątrz
  - rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
  - montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna  $\varnothing 60$  mm - brak w zestawie)
  - temperatura pracy:  $-30^{\circ}\text{C}$  ...  $+45^{\circ}\text{C}$
  - zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)
  - wymiary: 75 x 75 x 45 mm
  - waga netto: 0,425 kg

**W zestawie:**

- oprawa z czujnikiem PIR Orno OR-OS-6164LR6/B - 1 szt.