

Link do produktu: <https://elektrone.pl/plafon-led-z-czujnikiem-ruchu-adviti-jantar-ad-pl-6468wlpmm4-18w-1880lm-ip54-p-5205.html>

PLAFON LED Z CZUJNIKIEM RUCHU Adviti JANTAR AD-PL-6468WLPMM4 18W 1880lm IP54

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AD-PL-6468WLPMM4
Kod EAN	5908254840821
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon LED JANTAR Adviti AD-PL-6468WLPMM4 posiada **moc 18W i neutralną barwę światła (4000K)**. Umożliwia oświetlenie pomieszczeń o różnym przeznaczeniu (np. klatek schodowych, korytarzy, biur, łazienek, kuchni itp.) za pomocą nowoczesnych **diód LED SMD**, które gwarantują także większą energooszczędność. Wbudowany **mikrofalowy czujnik ruchu** pozwala na automatyczne włączenie i wyłączenie światła.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 18W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1880 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- skuteczność świetlna oprawy: 104 lm/W
- kąt widzenia: 120 st.
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- trwałość L70/B50: 30 000h
- czujnik ruch - mikrofalowy
- zasięg detekcji: 3-7 m
- regulacja natężenia światła (LUX): 15 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): 40 sek.
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): 3-7 m
- kolor podstawy: biały
- materiał podstawy: metal (obudowa), PC (klosz)
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 0,9
- wartość migotania Pst LM: 0.5
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.4
- montaż ścienny lub sufitowy
- stopień ochrony: IP54, IK08
- klasa ochronności: II
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø220 x 51 mm

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6468WLPMM4 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.