

Link do produktu: <https://elektrone.pl/plafon-orno-cers-led-or-pl-6091wlpmm4-22w-czujnik-ruchu-p-2375.html>

PLAFON ORNO CERS LED OR-PL-6091WLPMM4 22W CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	176,51 zł
Cena netto	143,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-PL-6091WLPMM4
Kod EAN	5902560328141
Producent	Orno

Opis produktu

Plafon ORNO OR-PL-6091WLPMM4

przeznaczony jest do automatycznego oświetlenia

wewnętrznych i zewnętrznych

części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, piwnic itp.). Posiada nowoczesne diody LED, dzięki którym dobrze doświetlisz wybrany obszar. Ogromny atut stanowi

mikrofalowy czujnik ruchu,

który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany

czujnik zmierzchowy

- w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Urządzenie wyposażono także w

funkcję przyciemniania do 20% swojej mocy

w wybranym czasie.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 22W / 6W
- Źródło światła: 2000x LED SMD2835
- strumień świetlny: 2000lm
- temperatura barwowa: 4000K
- barwa światła: neutralny biały
- moc nadajnika: <0.2mW
- współczynnik oddawania barw: >80 CRI
- częstotliwość: 5.8 GHz CW radar
- kąt widzenia: 360 st.
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (±3 sek), max. 12 min. (±1 min)
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): Ø 4m-16m (sufit), 5m-15m (ściana)
- regulacja czasu przyciemniania: 0 s, 90 s, 5 min, 10 min, 30 min, +∞
- poziom ściemnienia: 20%
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6 - 1,5 m/s
- kolor: biały
- zalecana wysokość montażu: 2 - 4m (sufit), 1.5 - 3.5m (ściana)
- stopień ochrony: IP65, IK10
- napięcie zasilania: ~230V/50Hz
- pobór mocy: ok. 0.9W
- wymiary: Ø 300 x 40 mm
- waga: 0,92 kg

W zestawie:

-
- plafon ORNO OR-PL-6091WLPMM4 - 1 szt;
 - instrukcja.