Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:08

Link do produktu: https://elektrone.pl/unifon-wielolokatorski-2-zylowy-proel-pc-512-z-funkcja-biuro-p-4718.html



UNIFON WIELOLOKATORSKI 2-ŻYŁOWY PROEL PC-512 Z FUNKCJĄ BIURO

Cena brutto	**84,99 zł**
Cena netto	**69,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PC-512BIURO**
Kod EAN	**5906692702169**
Producent	**PROEL**

Opis produktu

Unifon PROEL PC-512BIURO umożliwia prowadzenie rozmowy z kasetą domofonową. Dedykowany jest do **wielolokatorskich systemów domofonowych Proel.** Posiada **2 przyciski: P1 i P2.** Pod przyciskiem P1 umieszczono diodę sygnalizującą stan aparatu, a także służy on do otwierania drzwi w czasie rozmowy.

Uwaga!

Funkcja BIURO

Urządzenie wyposażone jest w funkcję BIURO, która umożliwia czasowe pozostawienie wejścia w trybie swobodnego dostępu. Po włączeniu funkcji, po wybraniu numeru lokalu z panelu zewnętrznego, rygiel drzwi zostanie zwolniony automatycznie, bez konieczności odbierania połączenia przez mieszkańca.

Funkcja BIURO może być aktywna maksymalnie przez 15 godzin. Czas jej działania można zaprogramować zgodnie z potrzebami użytkownika.

Włączanie i wyłączanie funkcji BIURO

Aby zmienić stan funkcji BIURO (włączyć lub wyłączyć tryb), należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk P1 przez około 4 sekundy, aż zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.
2. Zwolnić przycisk P1.
3. W ciągu 1 sekundy ponownie krótko nacisnąć przycisk P1.

Zmiana stanu funkcji zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym:

- włączenie trybu BIURO – dwa wydłużone sygnały dźwiękowe,
- wyłączenie trybu BIURO – jeden wydłużony sygnał dźwiękowy.

Programowanie czasu działania

Program 7 służy do ustawienia czasu działania funkcji BIURO. W tym programie określa się czas aktywności trybu w minutach. Po upływie zaprogramowanego czasu funkcja zostanie automatycznie wyłączona. Maksymalny czas działania wynosi 15 godzin (900 minut).

Szczegółowy opis programowania funkcji oraz pozostałych ustawień urządzenia znajduje się w instrukcji obsługi dostępnej do pobrania w tej ofercie.

Cechy produktu:

- wielofunkcyjne, podświetlane przyciski sygnalizujące stan aparatu;
- możliwość płynnej regulacji głośności;
- wyłączenie dzwonka;
- funkcja BIURO
- blokada potwierdzenia użycia kodu zamka;
- wyłączenie sygnalizacji LED;
- do instalacji cyfrowych, 2 żyłowych;
- programowanie za pomocą przycisków P1 i P2

Specyfikacja techniczna:

- typ: cyfrowy
- regulacja głośności: tak
- system łączenia: 2-żyłowy
- kolor: biały
- napięcie zasilania: 4-10 VDC
- pobór prądu: 10 uA (spoczynkowy), 50-80 mA (w trakcie rozmowy)
- wymiary: 85 x 210 x 50 mm (szer./wys./gł.)

W zestawie:

- unifon Proel PC-512BIURO – 1 szt;
- instrukcja skrócona.